

UPS KAPACITĀTES APRĒKINS

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Power Requirement Calculator v1.1

Operation mode: 1-channel 2-channel Rack type: Main rack Sub rack

Controller Loudspeaker load: **240 Watt** Ext. Amp (spare) **LBB1935**

Number of Routers: **6**

Router 1 Loudspeaker load: **18 Watt** Amp 1 (call) **LBB1935**
Amp 2 (spare) **No spare**

Router 2 Loudspeaker load: **42 Watt** Amp 1 (call) **LBB1935**
Amp 2 (spare) **No spare**

Router 3 Loudspeaker load: **27 Watt** Amp 1 (call) **LBB1935**
Amp 2 (spare) **No spare**

Router 4 Loudspeaker load: **27 Watt** Amp 1 (call) **LBB1935**
Amp 2 (spare) **No spare**

Router 5 Loudspeaker load: **48 Watt** Amp 1 (call) **LBB1935**
Amp 2 (spare) **No spare**

Router 6 Loudspeaker load: **27 Watt** Amp 1 (call) **LBB1935**
Amp 2 (spare) **No spare**

Router 7 Loudspeaker load: **0 Watt** Amp 1 (call) **LBB1938**
Amp 2 (spare) **No spare**

Router 8 Loudspeaker load: **0 Watt** Amp 1 (call) **LBB1938**
Amp 2 (spare) **No spare**

Router 9 Loudspeaker load: **0 Watt** Amp 1 (call) **LBB1938**
Amp 2 (spare) **No spare**

Call Stations
Call Station Keypads **0**

RCP's **0**
Extensions for RCP 1 **0**
Extensions for RCP 2 **0**

Total


Evacuation time **0.5 hrs**
Standby time **24 hrs**
Business call duration **0 hrs**

Required battery capacity **148 Ah**
Ewac current consumption **25 A**
Maximum battery current **28 A**
Nr. of PLN-24CH10 Chargers **1**

Nr. pl.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA		
1	Kontrolieris BOSCH "Plena" LBB1990/00, 6 zonas, 240W	gab	1
2	BOSCH "Plena" pastiprinātāis LBB1935/20, 240W	gab	1
3	Skafunīs BOSCH "Plena" LBI-UW06-L	gab	42
	Skafunīs BOSCH "Plena" LBC3951/11 (piekargriestiem)	gab	15
4	Nepārtrauktās barošanas bloks PLN-24CH10, ar akumulatoru, PLENA 24V CHARACTER DC SUPPLY	k-ts	1
5	Skafuņu savienojuma drošinātājs EVAC LBC1256/00	gab	57
6	19" skapis 600x600 15U	k-ts	1
7	Barošanas panelis 19" 1U,	gab	1
8	Termoizturīgs kabelis E30 2x0,8	m	2000
9	Termoizturīgs kabelis E30 3x1,5	m	50
10	Aizsargrežģi	gab.	4
11	Montāžas palīgmateriāli	k-ts	1

PIEZĪMES:

Aptauts pielietot analogiskas iekārtas, ja kvalitāte netiek pasikārtināta un ja iekārtas atbilst EN54 un EN60849 prasībām.

 REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-RR Raigā 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fak. 65421396, e-mail: rem@rem.lv		ARHITEKTU BIROJS REM PRO Daugavpils Gatvītku profesionāli videskopa Reģ. Nr. 90000060089		Nosaukums: Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai Adrese: Jātnieku iela 87, Daugavpils		UPS KAPACITĀTES APRĒKINS; IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA		Pasūtījuma Nr. REM_3410	
AMATA NOSAUKUMS	VAIROS, UZVIKROSI PARVAOSTIS	DAITUMS	ARHIVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASEJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS	
Būvproj. datļa. vad.	A.Mičenčis	02.2011					UIS-10	TP	
Izstrādāja	A.Miroslavs	02.2011					10	10	